



Pengantar

Aksa stroomopwekkingsysteem, dat optimale prestaties en betrouwbaarheid biedt, voor stationaire stand-by, primair vermogen en continu gebruik. Alle generatorsets zijn in de fabriek gebouwd en getest op de productie.

Kekuasaan (kVA)

3 Tahap, 50 Hz, PF 0.8

Tegangan	Peringkat Siaga (ESP)		Peringkat Prime (PRP)		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	660,00	825,00	0,00		1190,82

Peringkat Siaga (ESP) Berlaku untuk memasok daya ke berbagai beban listrik selama gangguan daya dari sumber utilitas yang andal. ESP sesuai dengan ISO 8528-1. Overload tidak diperbolehkan.

Peringkat Prime (PRP) Berlaku untuk menyuplai daya ke berbagai beban listrik untuk jam yang tidak terbatas. PRP sesuai dengan ISO 8528-1. Kemampuan kelebihan beban 10% tersedia untuk jangka waktu 1 jam dalam 12 jam period operasi.

Karakteristik Umum

Nama Model	AC 825
Frekuensi (Hz)	50
Jenis Bahan Bakar	Diesel
Dibuat dan Model Mesin	CUMMINS VTA28-G6
Pembuatan Alternator dan Model	ECO 40-VL/4 C
Model Panel Kontrol	DSE 7320
Kanopi	MS 85

MOTORSPECIFICATIES

Mesin	CUMMINS
Model Mesin	VTA28-G6
Silindir Sayisi (L)	12 cylinders - V type
Bore (mm.)	140
Stroke (mm.)	152
Silindir Hacmi (lt.)	28
Aspirasi	Turbo Charged and AfterCooled
Rasio kompresi	13.1:1
Hız (d/dk)	1500
Kapasitas Oli (Filtre Dahil) (lt)	83
Peringkat Siaga (kW/HP)	733/982
Peringkat Prime (kW/HP)	None
Blokir Jumlah Pemanas	1
Blokir Daya Pemanas (Watt)	3000
Jenis Bahan Bakar	Diesel
Jenis dan Sistem Injeksi	Direct
Jenis Pompa Bahan Bakar	Cummins PT
Sistem Gubernur	Electronic
Tegangan Operasi (Vdc)	24 Vdc



Baterai dan Kapasitas (kuantitas / Ah)	2x143
Laaddynamo (A)	35
Metode Pendinginan	Water Cooled
Aliran Udara Kipas Pendingin (m ³ / min)	651
Kapasitas Cairan (hanya engine / dengan radiator) (lt)	80/170
Penyaring Udara	Dry Type
Konsumsi bahan bakar pada beban 100% pertama (lt / jam)	195 (Standby)
Konsumsi bahan bakar pada beban 75% pertama (lt / jam)	140 (Standby)
Konsumsi bahan bakar pada beban 50% pertama (lt / jam)	91 (Standby)

Spesifikasi Alternator

Pabrikan	Mecc Alte
Pembuatan Alternator dan Model	ECO 40-VL/4 C
Frekuensi (Hz)	50
Kekuasaan (kVA)	750
Tegangan (V)	400
Tahap	3
Regulator Tegangan Otomatis	DER1
Regulasi Tegangan	(+/-)0.5%
Sistem Isolasi	H
Perlindungan	IP23
Faktor Daya Terukur	0.8
Komp. Berat Generator (Kg)	1750
Udara Pendingin (m ³ /min)	54

OPEN TYPE GENERATOR AFMETINGEN (mm)

Lengte	3742
Breedte	1550
Hoogte	2294
Droog gewicht (kg.)	5900
Inhoud brandstoftank (lt.)	1000

AFMETINGEN GENERATORCAST (mm)

Lengte	5282
Breedte	1605
Hoogte	2504
Droog gewicht (kg.)	7640
Inhoud brandstoftank (lt.)	1000

1. Stalen constructies.



2. Noodstopknop.
3. Bedieningspaneel is gemonteerd op het basisframe. Bevindt zich aan de rechterkant van de generatorset.
4. Corrosiebestendige sloten en scharnieren.
5. Olie kan worden afgetapt via klep en een slang
6. Uitlaatsysteem in de luifel.
7. Speciale grote toegangsdeuren voor eenvoudig onderhoud
8. Aan de voor- en achterzijde speciale grote toegangsdeuren voor eenvoudig onderhoud
9. Basisframe - brandstoftank.
10. Hijspunten vergelijkbaar met ISO-container, gelegen op elke bovenhoek van de kap.
11. De kap op de kap biedt gemakkelijke toegang tot de radiatorvuldop.
12. Geluidsisolerende materialen
13. Plastic luchtinlaatzakken.

Pengantar

Geluiddempende en weersbestendige behuizingen voor stroomaggregaten van Aksa voldoen aan de geluidseisen en bieden optimale bescherming tegen slecht weer en ontwikkeling door onze gespecialiseerde akoestische ingenieurs. Onze modulaair ontworpen geluidsisoleerde overkappingen bieden gemakkelijke toegang voor service en algemeen onderhoud en verwisselbare componenten maken reparatie ter plaatse mogelijk. Behuizingen zijn ontworpen om de koelprestaties van de generatorset te optimaliseren, waardoor u erop kunt vertrouwen dat de classificaties van de generatorsets en de omgevingstemperatuur mogelijk zijn.

Besturingskaart

Controle Module	DSE
Besturingsmodule model	DSE 7320
İletişim Portları	MODBUS
	1. Menunavigatieknoppen
	2. Sluit de hoofdknop
	3. Hoofdweergave van status en instrumentatie
	4. Alarm-LED's
	5. Sluit de generatorknop
	6. Status-LED's
	7. Bedieningsselectieknoppen

Apparaten

- DSE, model 7320 Automatische netfoutbewaking en generatorregelmodule.
- Elektronische batterijlader.
- Noodstopknop en zekeringen voor stroomkringen.

Structuur en verf

De apparaten zijn gemonteerd in een paneelkast van plaatstaal. De paneelplaat is bedekt met fosfaatchemicaliën en het plaatoppervlak is corrosiebestendig gemaakt. Extreem duurzame verf is aangebracht op de paneelkast met polyester compound poedercoating en bakproces. De apparaten zijn gemakkelijk bereikbaar met een vergrendelde en scharnierende paneelafdekking.

Montage

Het bedieningspaneel is gemonteerd op robuuste stalen voeten op het chassis van de generatorgroep of de aansluitmodule voor de vermogensuitgang. Het paneel wordt op ooghoogte aan de zijkant van de generatorset geplaatst.

Generator regeleenheid

DSE7320 controlesysteem is standaard in onze 220 kVA en hoger generator groepen. Het is ontworpen voor het automatisch starten en stoppen van elektronische en niet-elektronische gas- en dieselmotorgroepen.



Bovendien bewaakt de module de netspanning en -frequentie en stuurt hij de noodgeneratorset en het daarop aangesloten stroomoverbrengingssysteem aan.

Standaardfuncties

- Besturing met microprocessor.
- Gemakkelijk informatie lezen met een LCD-scherm van 132 x 64 pixels.
- Programmering vanaf het frontpaneel van de module of via pc en software.
- Softkey-membraantoetsenbord en menunavigatie met vijf toetsen.
- Communicatie op afstand via Ethernet en RS232, RS485.
- Toon storing / gebeurtenis (50) in logboek met datum en tijd.
- Motor trainingstatus en onderhoudsprogramma met meerdere data en tijden.
- Bedieningstoetsen: Stop, Handmatig, Auto, Test, Start, Mute / Lamptest.
- Omschakelen naar generator, Omschakelen naar lichtnet, Menunavigatie.
- Motorblok boilerregeling.

Meetindicatoren

MOTOR

- Motortoerental
- Oliedruk
- Watertemperatuur
- Werktijden
- Batterij voltage
- Het is tijd voor motoronderhoud

GENERATOR

- Spanning (L-L, L-N)
- Stroom (L1-L2-L3)
- Frequentie
- Aardlek
- Fasevolgorde

NETWERK

- Spanning (L-L, L-N)
- Frequentie

WAARSCHUWING

- Opladen mislukt
- Lage accuspanning
- Stop foutmelding
- Laag brandstofpeil (ops)
- kW overbelasting
- Omgekeerde fasevolgorde
- Snelheidssignaal verloren

**VOORALARMEN**

- Lage olie druk
- Hoge motortemperatuur
- Lage motortemperatuur
- Laag / hoog motortoerental
- Lage / hoge generatorfrequentie
- Lage / hoge generatorspanning
- ECU waarschuwing

STOP ALARMEN

- Start mislukking
- Noodstop
- Lage olie druk
- Hoge motortemperatuur
- Laag waterpeil
- Laag / hoog motortoerental
- Lage / hoge generatorfrequentie
- Lage / hoge generatorspanning
- Open circuit oliedruksensor
- Faserichting

ELEKTRISCH OPENEN

- Aardlek
- kW overbelasting
- Generator overstroom
- Omgekeerde fasevolgorde

Optie Kenmerken

- Hoge olietemperatuur - uitschakeling
- Laag brandstofpeil - uitschakeling
- Laag brandstofpeil - alarm
- Hoog brandstofpeil - alarm

UITBREIDINGSMODULES

- Extra LED-module (2548)
- Uitbreidingsrelaismodule (2157)
- Uitbreiding ingangsmodule (2130)

Standaarden

- Naleving van elektrische veiligheid / EMC
- BS EN 60950 Elektrische bedrijfsapparatuur
- S EN 61000-6-2 EMC-immuniteit
- S EN 61000-6-4 EMC-emissiegrenswaarde



Elektronische acculader

- De acculader is vervaardigd met schakelmodus en SMD-technologie en heeft een hoog rendement.
- De accu wordt opgeladen volgens de karakteristieke curve V - I.
- Apparaatuitgang is beveiligd tegen kortsluiting.
- De 2405-oplader is efficiënter, gaat langer mee, heeft een lager uitvalpercentage, is licht van gewicht en heeft een zeer lage warmteafgifte in vergelijking met lineaire laders.
- Beveiligd tegen omgekeerde polariteitsverbinding
- Oplaaduitgang is beschikbaar.
- Ingangsspanning: 198-264V. Uitgangsstroom: 27,6 V of 13,8 V 5A.

Standaardfuncties

- Watergekoeld, dieselmotor
- Radiator met mechanische ventilator
- Beschermrooster voor draaiende en hete onderdelen
- Elektrische starter en laaddynamo
- Startaccu (met loodzuur) inclusief rek en kabels
- Motorkoelvloeistofverwarming
- Het ontwerp van het basisframe omvat een integrale brandstoftank en trillingsdempers
- Flexibele brandstofaansluitslangen
- Enkellager, klasse H dynamo
- Industriële uitlaatdemper en stalen balg los meegeleverd (voor open sets)
- Statische acculader
- Handleiding voor applicatie en installatie
- De spannings- en frequentieregeling van generatorsets voldoen aan ISO 8528-5
- Generatorsets kunnen volgens NFPA110 in één stap 100% belasting opnemen

Generator hardware-opties

MOTOR

- Radiatorkoeling op afstand
- Brandstof-waterafscheiderfilter
- Olie verwarmers

ALTERNATOR

- Anti-condensatieverwarmer
- Extra grote dynamo
- Hoofdstroomonderbreker

CONTROLE SYSTEEM

- Automatisch synchronisatie- en vermogensregelsysteem (multi-gen-set parallel)
- Parallel systeem met netspanning.
- Annunciatorpaneel op afstand
- Externe relaisuitgang
- Alarmuitgangsrelais



Aardfout, enkele set

Laad ampèremeter

TRANSFER SCHAKELAAR

Drie- of vierpolige contactor

Drie- of vierpolige motorbediende stroomonderbreker

ANDERE ACCESSOIRES

Hoofdbrandstoftank

Automatisch of handmatig brandstofvulsysteem

Elektrische olieaftappomp

Alarm voor laag en hoog brandstofpeil

Residentiële geluiddemper

Behuizing: weerbestendig of geluidgedempt

Kanaaladapter (op radiator)

Gemotoriseerde inlaat- en uitlaatroosters

Inlaat en uitlaat akoestische schotten

Aanhangwagen

Gereedschapsset voor onderhoud

Onderhoudskit voor 1500/3000 uur

Dubbelwandig chassis

SERTIFIKAT AKSA

- TS ISO 8528
- CE
- SZUTEST
- 2000/14/EC